



























-  **RE1** Elektroměrová rozvodnice IP 44 vedle vstupu do jízďárny, elektroměr jednosazbový přímý. Jistič původní 3x50A/B - zaplombovaný. Bude sloužit pro všechny el. rozvody, výhledově pouze pro napájení požární části el. rozvodů. Nepožární obvody budou výhledově napájeny z nové trafostanice. Upravit dle výkresu L 97-8.
-  **RH** Rozvodnice stávající v místnosti 1.4-pokladna, 5/20 TE, nyní doplnit jistič 3x32A/C pro napájení nové rozvodnice RPO 1 v místnosti 0.29. Výhledově upravit a doplnit o přístroje okruhů osvětlení
-  **RS** Rozvodnice stávající v místn. 1.4, 3/14 TE, ponechat beze změny.
-  **RPO1** Rozvodnice nová v místn. 0.29 v 1. PP, bílá 3/72TE, IP 30, bílá na omítku, umístěná v samostatném požárním úseku, provést dle výkresu L 97-9
-  **RPO2** Rozvodnice stávající v místnosti 1.4 pokladna –ponechat beze změny
-  **UZT** Rozvodnice nová pro okruhy vzduchotechniky v místn. 0.29, 1/14 TE, bílá, pro montáž na zeď, provést dle výkresu L 97-10.
-  **RNS-P/1** Rozvodnice stávající 1. PP v místn. 0.13, nutno provést novou dle výkresu L 97-8.
-  **RNS-P/2** Rozvodnice stávající v 1. PP v místn. 0.29, ponechat beze změny
-  **NO** Nouzové osvětlení, svítidla nad jednotlivými východy, trvale svítící s vlastním zdrojem, žárovka 11W+8W, osvit 60 minut v případě výpadku pevné el. sítě, intenzita osvětlení 5 lx
-  **NO** Nouzové osvětlení ve všech shromažďovacích prostorech (mimo sál) –trvale svítící 24 hod, LED 8W, osvětlenost 1 lx
-  **S3** Nástěnné kruhové svítidlo (nástěnné i stropní) LED 30W s opálovým krytem, krytí IP 43
-  **S4** Připojnicová osvětlovací lišta ST, 230V, ve které budou instalována směrová svítidla S4 - LED 16 W (20W). Svítidlo je řízené po sběrnici DALI s možností ovládání i stmívání
-  **S7** Nástěnné svítidlo půlkruhové LED 24W s horním a dolním vyzařováním světelného toku, těleso je z oceli a opálového difuzoru
-  **H** Závěsná lucerna LED 33W historizující (dle výběru architekta)
-  Zásuvka jednonásobná s víčkem pod omítku, 16A/250V – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru

-  **H1** Historizující nástěnné svítidlo LED 33W (dle výběru architekta)
-  Venkovní svítidlo nad jednotlivými východy LED 9W, krytí IP 43-dle výběru architekta
-  Reflektor LED 20W pro montáž na zeď s otočným kloubem – pro osvětlení místn. 0.20 v 1. PP, stání pro kočár
-  Spínač jednopólový pod omítku, 10A/250V – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru
-  Přepínač střídavý pod omítku, 10A/250V – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru
-  Tlačítkový ovladač stávající pod omítku 10A/250V, kontakty 1/1
-  Zásuvka jednonásobná pod omítku, 16A/250V – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru
-  Zásuvka dvojnásobná pod omítku, 16A/250V – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru
-  Zásuvka jednonásobná (2x) ve společném rámečku se zabudovanou jemnou ochranou proti přepětí SPD tř.3 pod omítku, 16A/250V, pro napájení a ochranu vybraných slaboproudých obvodů (PC, TV, informační panely a pod) – barevný odstín v souladu s barevným laděním interiéru
- Okruhy zásuvek, kabel CYKY 3J2,5
- Okruhy osvětlení, kabel CYKY 3J1,5
-  **S** Červené tlačítko s krycím sklíčkem, pod omítku, 1/1, TOTAL STOP, slouží pro vypnutí všech el. rozvodů v objektu – platí pro tuto opravu úprav
-  **S** Červené tlačítko s krycím sklíčkem, pod omítku, 1/1, CENTRAL STOP, je nefunkční pro tuto etapu úprav – příprava pro další etapu

autor: ing. arch. Jan Soukup	zodpov. projektant: ing. A. Švehla	projektant elektro: Karel Soukup	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Klatovská 11, 301 00 PLZEŇ ☎ 377 223 236 IČO: 252 29 869 info@atelier-soukup.cz
investor:	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov		
místo stavby:	Jízdárna Tachov – Světce p.č. 3525		
Akce: JÍZDÁRNA TACHOV - SVĚTCE VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE KOVÁŘSTVÍ			datum: 07/2018
D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA – VNITŘNÍ ROZVODY			stupeň: DPS
			č.zakázky:
Název výkresu: LEGENDA ROZVODNIC, SVÍTIDEL A ZAŘÍZENÍ			měřítka: --
			číslo výkresu: L 97-11